
INTRODUKTION TIL ELRO PRO UDENDØRS SOLAR SIRENE AP55SR11B:

PRO Udendørs Solar Sirene AP55SR11B er lavet til ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500.

Udendørs Solar Sirene:




Sirenen, Strobe-lys og Solar-panel er alle indkapslet i et stærkt polycarbonat skærm. Dette skal giver fuld beskyttelse mod dårligt vejr. Alle indvendige elektroniske komponenter er behandlet specielt for at sikre en lang, stabil og problemfri drift med en integreret tamper funktion, der giver den største sikring imod hærværk.

Genopladeligt batteri:

Solar-sirenen drives af et høj-kapasitets genopladeligt batteri. Et solpanel på toppen af skærmen lader batteriet under dagslys. I mørke bruger sirenen kun en lidt energi fra batteriet til at vedligeholde normal drift. Et Alkaline 9V PP3 batteri i sirene- & strobe-enheden leverer den initielle energi til systemet.

Beste steder til placering:

Sirene- & strobe-enheden skal placeres udenfor på bygningen, hvor den er klart synlig og så højt oppe at den er svært tilgængelig for en indbryder. Undgå skygger f.eks. fra træer. Test om placeringen er indenfor rækkevidden af alarmpanelet. Undgå at placere enheden mod nord.




Installation:

Fjern sikringsskruen i bunden af skærmen og hægt forsigtigt fordækselet af. Brug bagdækslet til at afmærke de fire monteringshul på ydervæggen. Bor fire 6mm huller og indsæt de fire medfølgende plastikplugs. Monter bagdækselet med de fire medfølgende skruer.

Sirene-huskoden:

Under mikrokontakt-dækselet findes en række mikro-kontakter. Når sirenen ses som vist ovenfor vender mikro-kontakterne omvendt. Sæt huskoden med mikrokontakterne 1-8. Sæt mikro-kontakt 9 i ”OFF” for 1 minut og ”ON” for 3 minutters alarmtid! Forbind det 9V PP3 initielle opstarts-batteri til knap-forbindelsen. Forbind det genopladelige batteri til lade-ledningerne rød til rød (+) og sort til sort (-). Hægt fordækselet tilbage på bagdækselet og lås den fast med sikringskruen i bunden. Strobelyset vil blinke som bekræftelse på at tamperkontakten er lukket. Installation af sirene- & strobe-enheden er hermed færdig.



Vedligeholdelses-tilstand:

Tryk og hold den nederste knap inde på fjernbetjeningen. Sirenen vil afgive to kort bip, LED-lyset vil blinke og efter ca. 6 sekunder vil der lyde et langt bip hvor LED-lyset blinker efterfulgt af to korte bip og LED-lyset blinker for at fortælle sirene- & strobe-enheden nu er i vedligeholdelses-indstilling. Derefter kan man åbne enheden ved at fjerne sikkerhedsskruen uden at aktivere tamper-funktionen. Mindst en gang om året, helst om efteråret, bør solarpanelet på toppen af enheden rengøres med en blød fugtig klud. Dette sikrer at solarpanelet udnytter mest muligt af det tilgængeligt lys.

Normal drift-tilstand:

Tryk og hold den midterste knap på fjernbetjeningen inde. Efter ca. 6 sekunder vil sirenen afgive et enkelt kort bip og blink fra LED-lyset der viser at enheden er tilbage i normal drift-tilstand.

For mere information om ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500 besøg www.elro.eu

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

GUARANTEE
www.elro.eu

V1

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!