Quick Start Guide



IP CAMERA

COLOR NIGHT VISION

CC60RIP11S

Home is not a place, it’s a feeling

EN

720 P HD IP Sikkerhedskamera med PIR og hvidt lys til farve nattesyn.


Tillykke med dit nye ELRO IP-kamera med PIR-aktiveret 720 P HD-opløsning og ægte hvide lysdioder for at give farve Nightview.

Vi vil have, at du nyder dette ELRO-produkt uden at skulle læse omfattende papirarbejde, så denne hurtigstartguide hjælper dig med at komme i gang, starte kamera og APP op og sammen angive de vigtigste funktioner. Du vil også lære, hvilken APP du skal bruge


.

Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger, kan du besøge vores hjemmeside www.elro.eu for en mere detaljeret vejledning, hvor alle funktionerne i kameraet og APP'en beskrives fuldt ud!


Æsken indeholder følgende:




PIR IP kamera



adapter




skruer & dyvler




Hurtig opstarts guide

Dette IP-kamera er designet til brug med den tilsvarende APP, som du skal installere på din smartphone og / eller din tablet. APP kan kombinere flere IP-kameraer i en APP.

Kamera Oversigt





Fjernvisning fra APP


Dette ELRO IP kamera kan bruges hjemme, kontor eller butik. Du kan få adgang til, styre og være opmærksom på kameraet eksternt ved at bruge vores ELRO Monitoring APP.
Søg bare efter ELRO Color Night Vision IP Cam APP i App Store eller Google Playstore, og download og installer APP på din Smartphone eller tablet.

Installer og indstil kameraet:


Pak forsigtigt kameraet ud og sæt strømadapteren i kameraet. Tilsluttes til strøm. Når strømmen er på ELRO CC60RIP11S, starter strømlampen med solid grøn, efter 10 sekunder slukker den ca. 15 sekunder senere, den ændres til hurtig flash, hvilket betyder at initialiseringen er færdig.
Der er to muligheder for at forbinde kameraet med mobiltelefon: internetforbindelse og direkte forbindelse.
I denne hurtigstart manual vil vi kun fokusere på den mest almindelige måde, internetforbindelsen. Hvis du vil opsætte dit kamera uden internetforbindelse, henvises til den udvidede vejledning på www.elro.eu

Internet forbindelse

Sørg for, at din smartphone eller tablet er tilsluttet det samme lokale WiFi-netværk (som kameraet bruger), og kameraets strømlampe er i hurtig flash-tilstand!
Indtast **ELRO Color Night Vision IP Cam APP**, tryk "+" i øverste højre hjørne for at tilføje kamera og gå til **smart config.**
APP'en vil automatisk være i det lokale WiFi-netværk, og du skal indtaste WiFi-netværkets adgangskode og klikke "**next".**
I det følgende skærm skal APP'en have fundet dit kamera, og DID'en vises. Indtast venligst kameraets adgangskode, som er i **fabriksindstilling "000000"**



IOS Input skærm



Android Input skærm

Bemærk: Første gang du føjer et kamera, for at gøre kameraets adgangskode mere sikker, bliver du nødt til at ændre adgangskoden. Indtast den nye adgangskode to gange (8-16 alfanumeriske tegn), og " **gem-safe**" dit kodeord.

Opdater og nulstil kameraet


For at opdatere kameraet (dvs. hvis WiFi-forbindelse går tabt), skal du bare trykke på skærmen og trække ned.


Du kan nulstille kameraet til fabriksindstillingerne, når det ikke virker. Tryk på reset-knappen en gang, LED'en skifter til lysegrøn, og tryk derefter på kameraets nulstillingsknap i mere end 5 sekunder, og kameraet skifter til standard fabriksindstilling. Lysdioden går derefter i hurtig flash-tilstand.

Live View

Når forbindelsen er afsluttet, kan du se den levende video på telefonen.

App Ikoner / knapper function og beskrivelse





1 snapshot ikon : Tag et snapshot af det billed, du ser. Billedet gemmes automatisk til dit foto album.

.

2 View ikon : Tjek det snapshots du tog..

3 Tale-tilbage ikon : Aktiver to-vejs kommunikation.

4 Foto liste : Afspilning af de optagede filer. De indspillede kan søges efter tid. Vælg periode og søg.

Det hentede mp4-dokument vil blive ændret til MOV-format Video, hvis du downloader i din computer.

Manual optagelses knap : : Tryk for at aktivere manuel optagelse, tryk igen for at stoppe manuel optagelse. (Manuel optagelsen varer 2 minutter hver gang, men automatisk optagelse varer kun 15 sekunder pr. trigger).

For more information please see our website www.elro.eu

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

GUARANTEE
www.elro.eu

V1

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

